

LBGate TB18 / R18 **LBGate R25 / R25.D**

Cellules de barrage optoélectronique émettrice/réceptrice,
cellule de barrage optoélectronique avec réflecteur (type reflex)

Simple, fiable, discret

- Convivialité accrue grâce à un réglage et un alignement simples
- Boîtier robuste et étanche
- Bonnes propriétés optiques, dans un boîtier compact et de faibles dimensions
- Insensible à la lumière secondaire



LBGate

Cellules de barrage optoélectronique unidirectionnelles et à réflexion

Cellules de barrage optoélectroniques de base pour la détection des personnes, objets et véhicules

Le LBGate polyvalent assure une protection fiable d'une portée maximale de 30 m. La barrière optoélectronique unidirectionnelle LBGate TB18 compacte se distingue par ses points de commutation reproductibles et son grand potentiel fonctionnel. Les barrières photoélectriques à réflexion LBGate R18 et LBGate R25 fonctionnent avec des réflecteurs et nécessitent donc le raccordement électrique et le montage d'un seul appareil. Avec tous ces principes, même les objets brillants et réfléchissants sont détectés.

Une forme compacte

Ces cellules peuvent être aisément intégrés dans le cadre de la porte et sont faciles à monter.

Électronique intégrée pour un encombrement et un montage simplifié

L'électronique est intégrée dans la cellule. Aucun système électronique externe d'amplification n'est nécessaire.



Vos avantages

Montage aisé

- Facile à monter et à ajuster grâce au support de montage correspondant

Mise en service rapide

- L'alignement de l'émetteur est très simple: l'affichage par LED visible sur le récepteur s'allume dès réception de la lumière émise par l'émetteur

La sécurité par le test

- Le contrôle fonctionnel de la cellule optoélectronique peut être réalisé sans appareil d'évaluation en coupant simplement l'alimentation de l'émetteur.

Des versions adaptées pour chaque commande


- Versions avec câble moulé (LBGate 18) ou avec un compartiment à bornes (LBGate 25)

Robuste et fiable


- Détection aisée des objets brillants et réfléchissants

Principe de fonctionnement

Cellule de barrage optoélectroniques avec réflecteur



Cellules de barrage optoélectronique unidirectionnelle





Support et réflecteur

Grâce à un support, le LBGate peut être monté élégamment dans diverses positions. Le réflecteur triple comprend plusieurs réflecteurs individuels en forme de pyramide, et tourne le niveau de polarisation de 90°.



Support



Réflecteurs



Fiable pour toute application

Situation

Arête de fermeture principale des portes à enroulement vertical

Solution

- La barrière optoélectronique empêche que la porte ne se ferme prématurément et entre en collision avec des personnes ou des véhicules

Avantages

- Dispositif de protection «invisible»
- La porte est maintenue ouverte pendant le passage



Situation


Arête du battant de porte inférieure des portes à tambour

Solution

- Protection du battant de porte et contrefort de protection

Avantages

- Les personnes sont détectées rapidement et sans contact
- Contrefort de protection «invisible»



Situation

Activation d'escaliers mécaniques

Solution

- La barrière optoélectronique détecte les personnes et déclenche la remise en marche

Avantages

- Les escaliers mécaniques ne fonctionnent qu'en présence de personnes, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie
- Grâce à son faible encombrement, la barrière optoélectronique fait partie intégrante de l'ensemble de l'installation



Situation


Arête de fermeture principale des portes coulissantes

Solution

- Protection des arêtes de fermeture principales pour les portes coulissantes

Avantages

- Protection simple et précise
- Solution peu encombrante



Références de commande

Référence	Description	
316762	LBGate R18 Cellule optoélectronique à réflexion avec réflecteur LBGate REF84 et support	
316763	LBGate TB18 Cellules optoélectronique, émettrice + réceptrice avec supports	
212063	LBGate R25 Cellule optoélectronique à réflexion, commutation en réception avec réflecteur LBGate REF84 Note: les supports de fixation doivent être commandés séparément	
212064	LBGate R25.D Cellule optoélectronique à réflexion, commutation sans réception avec réflecteur LBGate REF84 Note: les supports de fixation doivent être commandés séparément	
212121	LBGate REF84 Réflecteur, rond, Ø 84 mm	
212120	LBGate REF46 Réflecteur, rond, Ø 46 mm	
212109	LBGate HW25 Support pour LBGate R25	

Produits complémentaires

Activation automatique de portes

Détecteur de boucle ProLoop 2



Sécurisation des profils de fermeture

Profils sensibles de sécurité ClickLine et CoverLine avec transmission de signaux / appareil d'évaluation RFGate



Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	R18	PC
	TB18	PC
	R25	ABS
Poids	R18	154 g
	TB18	247 g
	R25	101 g
Dimensions	R18	62 x 35 x 18 mm
	TB18	62 x 35 x 18 mm
	R25	90 x 66 x 26 mm
Type de raccordement	R18	Câble 2 m
	TB18	Câble 2 m
	R25	Bornes

Caractéristiques technologiques

Technologie	Lumière rouge, modulée	
Rayon	1	
Angle de divergence	R18	3°
	TB18	0,5°/1,5°
	R25	±1°
Portée (double réserve de signal)	R18	9 m
	TB18	30 m
	R25	10,5 m
Temps de réponse	R18	25 ms
	TB18	25 ms
	R25	50 ms

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	R18	24–240 V CA, 12–240 V CC
	TB18	24–240 V CA, 12–240 V CC
	R25	24–230 V CA CC
Puissance consommée	R18	< 2 VA
	TB18	< 1 VA + < 1 VA
	R25	0,2 W pour 24 V CC 1,8 VA pour 230 V CA
Sortie	Relais, inverseur	
Tension de commutation	R18	240 V CA
	TB18	250 V CA
	R25	230 V CA
Courant de commutation	R18	< 3 A
	TB18	< 3 A
	R25	< 2 A

Conditions ambiantes

Type de protection	IP67	
Température de fonctionnement	R18/TB18	-25 °C à +55 °C
	R25	-20 °C à +60 °C

Normes

Sécurité électr.	EN 60947-5-2
Isolation galvanique	EN 62103

Remarque

Les informations et recommandations techniques concernant nos produits sont des valeurs empiriques destinées à aider et orienter l'utilisateur. Les indications des prospectus et fiches de données ne garantissent aucune caractéristique spéciale du produit, à l'exception de celles que nous confirmons dans des cas individuels, par écrit ou séparément. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dues au perfectionnement technique.

BBC Bircher Smart Access

Wiesengasse 20
8222 Beringen
Suisse
Tél. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com